

RUF3-SMA シリーズ仕様表

2016年9月現在

| 対応機種 | | USB3.0/2.0 端子を搭載する Windows パソコン、タブレット USB3.0/2.0 端子を搭載する Mac USB ホスト機能に対応する Android4.0 以降のスマートフォン、タブレット ※対応するスマートフォン、タブレットについて最新情報は こちら をご覧ください。 ※USB ポート非搭載機種は、当社製増設用インターフェースをご利用ください。 | | | | | | | |
|---|---|---|----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 対応 OS | | Windows | | | | Mac OS ※1 | | Android | |
| | | 10 | RT | 8.1 8 (32bit /64bit) | 7 Vista (32bit /64bit) | 10.10 10.9 10.8 10.7 | 10.6 10.5 | 4.0 以前 | 4.1 以降 |
| 本体 | USB3.0 接続 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| | USB2.0 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 添付ソフトウェア (ダウンロード) | BUFFALO FileManager | × | × | × | × | × | × | × | ○ ※4 |
| | BUFFALO FileAgent | × | × | × | × | × | × | ○ ※2 | × |
| | Disk Formatter2 | ○ ※3 | × | ○ | ○ | - | - | × | × |
| [表の見方] ○：対応、×：非対応、－：未確認 ※1.Intel CPU 搭載機に限る ※2.一部対応しない機種があります。 ※3.Windows 10 対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。 こちら をご覧ください。 ※4.Nexus7(2013)のみ、Android4.4 以降に対応しています。 | | | | | | | | | |
| USB 部 | インターフェイス USB3.0/2.0 ※Type A 端子のみ USB3.0 に対応しています。 | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| | フェース | |
| | ポート数 | 2ポート |
| | コネクタ形状 | USB TypeA/USB micro-B |
| 電源 | USB バスパワー | |
| 定格電圧 | 5.0V±5% | |
| 最大消費電力 | 2.5W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く) | 14.2×8.1×38.4mm | |
| 質量 | 約 6.1g | |
| 動作保証環境 ※結露なきこと | 温度：0～40℃ 湿度：20～80% | |
| 保証期間 | 1年 | |
| RoHS 指令準拠 | 対応 | |
| 主な付属品 | ご利用の手引き、Android 搭載端末での使いかた ※ユーティリティーはダウンロードにて配布 (BUFFALO FileAgent、DiskFormatter2) | |